

# Siemens

Siemens AX72

Siemens AX75

Siemens C65

Siemens CFX65

Siemens CX70

Siemens MC60

Siemens S75

## Siemens AX72

### MMS

Меню

- Настройки
  - Передача данных
    - GPRS: Включить
      - Служба данных
        - MMS, WAP
          - Переименовать
            - Имя учетной записи: MTS MMS
          - Изменить настройки
            - Данные GPRS
              - Изменить
                - APN: mms.mts.uz
                - Имя пользователя: Пусто
                - Пароль: Пусто
  - Сообщения
    - Настройка
      - Профили MMS
        - Переименовать
          - Имя профиля: MTS MMS
        - Изменить настройки
          - Время действия: Максимум
          - Стандартный приоритет: Нормальный
          - Время воспроизведения: 5 секунд
          - Получение: Автоматически родная сеть
          - Сервер MMS: http://mmsc/was
          - Настройки IP
            - IP-адрес: 10.10.0.10
            - Порт: 9201
            - IP-адрес CSD: нет

- Порт CSD: нет
- Профиль соединения: MTS MMS
- MTS MMS -- > Активировать

## Siemens AX75

### MMS

#### Меню

- Настройки
  - Обмен. данными. (ВЫБОР)
    - GPRS: установить галочку
      - Информ. GPRS: пропустить
        - Аутентификация: снять галочку
          - Служба данных: MMS, Wap(ВЫБОР)
            - На экране откроется список профилей WAP и MMS. Навести курсор на любой профиль и нажать (ИЗМЕН.)
            - Телефон напишет: "Изменения могут повлиять на прилож. Продолжить?". Нажать (ДА)
          - Данные GPRS: -> Для изменения данных настройки нажмите Изменить
          - APN: mms.mts.uz
          - Имя пользов:
          - Пароль:
          - СОХРАН.
        - На экране снова отобразится список профилей. Навести курсор на профиль, который редактировали.
          - Нажать (ОПЦИИ).--> Выбрать "Переименов."
            - Назван. проф.: MTS MMS
            - СОХРАН.
- Сообщения
  - Настройка
    - Профили MMS
      - На экране появится список профилей MMS. Навести курсор на любой профиль.
      - Нажать кнопку (ОПЦИИ). Во всплывшем списке навести курсор на опцию "Измен. настр."
        - нажать кнопку ВЫБОР
        - Вр. действ: Максимум
        - Станд. приор.: Высокий
        - Время воспр.: 010.0 Секунды
        - Получение: Автоматич.
        - Сервер MMS: http://mmsc/was
        - Настройки IP:
          - IP-адрес: 10.10.0.10
          - Порт: 9201
          - IP-адрес CSD: 000.000.000.000
          - Проф. соединен.: MTS MMS

- ОК
- На экране снова появится список профилей MMS. Навести курсор на профиль: MTS MMS
- Нажать кнопку (ОПЦИИ). Во всплывшем списке навести курсор на опцию "Переименов." и нажать кнопку (ВЫБОР)
- Имя: MTS MMS
  - ОК
    - АКТИВИРОВАТЬ

## Siemens C65

### Меню

- Настройки
  - Передача данных
    - GPRS: Включить
      - Служба данных
        - MMS, WAP
          - Переименовать
            - Имя учетной записи: MTS MMS
          - Изменить настройки
            - Данные GPRS
              - Изменить
                - APN: mms.mts.uz
                - Имя пользователя: Пусто
                - Пароль: Пусто
    - Сообщения
      - Настройка
        - Профили MMS
          - Переименовать
            - Имя профиля: MTS MMS
          - Изменить настройки
            - Время действия: Максимум
            - Стандартный приоритет: Нормальный
            - Время воспроизведения: 5 секунд
            - Получение: Автоматически родная сеть
            - Сервер MMS: http://mmsc/was
            - Настройки IP
              - IP-адрес: 10.10.0.10
              - Порт: 9201
              - IP-адрес CSD: нет
              - Порт CSD: нет
              - Профиль соединения: MTS MMS
            - MTS MMS -- > Активировать

## Siemens CFX65

### MMS

#### Меню

- Настройки
  - Передача данных
    - GPRS: Включить
      - Служба данных
        - MMS, WAP
          - Переименовать
            - Имя учетной записи: MTS MMS
          - Изменить настройки
          - Данные CSD: не требуется
          - Данные GPRS: Включить -> Для изменения данных настройки нажмите Изменить ->
            - APN: mms.mts.uz
            - Имя пользователя: Пусто
            - Пароль: Пусто
            - DNS 1: нет
            - DNS 2: нет
            - Сохранить.
  - Сообщения
    - Настройка
      - Профили MMS
        - Переименовать
          - Имя профиля: MTS MMS
        - Изменить настройки
          - Профиль CSD/GPRS: выберите настроенную ранее уч. Запись MTS MMS
          - URL серв.связи: http://mmsc/was
          - Защита. транс. сервера: Не требуется
          - MMS WAP/HTTP: WAP
          - IP шлюза: 10.10.0.10
          - Порт шлюза: 9201
          - IP защищенного шлюза: Не требуется
          - Порт защищенного шлюза: Не требуется
          - Для сохранения настроек нажмите ОК
          - Для возврата в меню настроек нажмите на клавишу завершения вызова
          - ОК.
          - Профиль соединения: MTS MMS

## Siemens CX70

### MMS

#### Меню

- Настройки
  - Передача данных
    - GPRS: Включить
      - Служба данных
        - MMS, WAP
          - Переименовать
            - Имя учетной записи: MTS MMS
          - Изменить настройки
          - Данные CSD: не требуется
          - Данные GPRS: Включить -> Для изменения данных настройки нажмите Изменить ->
            - APN: mms.mts.uz
            - Имя пользователя: Пусто
            - Пароль: Пусто
            - DNS 1:нет
            - DNS 2:нет
            - Сохранить.
    - Сообщения
      - Настройка
        - Профили MMS
          - Переименовать
            - Имя профиля: MTS MMS
          - Изменить настройки
            - Профиль CSD/GPRS: выберите настроенную ранее уч. Запись MTS MMS
            - URL серв.связи: http://mmsc/was
            - Защита. транс. сервера: Не требуется
            - MMS WAP/HTTP: WAP
            - IP шлюза: 10.10.0.10
            - Порт шлюза: 9201
            - IP защищенного шлюза: Не требуется
            - Порт защищенного шлюза: Не требуется
            - Для сохранения настроек нажмите ОК
            - Для возврата в меню настроек нажмите на клавишу завершения вызова
            - ОК.
            - Профиль соединения: MTS MMS

## Siemens MC60

### MMS

#### Меню

- Настройки
  - Передача данных
    - GPRS: Включить
      - Служба данных
        - MMS, WAP
          - Переименовать
            - Имя учетной записи: MTS MMS



- Время разъединения: 00000300 сек.
    - вкладка Прокси
      - Изменить
        - Имя: MTS MMS
        - Пользователь: Пусто
        - Пароль: Пусто
        - Прокси-сервер 1
          - Тип адреса: IP-адреса
          - Адрес: 10.10.0.10
          - Порт: 8080
          - Список соединений
            - Выбрать соединение: MTS MMS
            - MTS MMS -- > Увеличить приоритет
          - Прокси-сервер 2: нет
- вкладка Приложения
  - MMS
    - Активный профиль
      - Переименовать
        - Имя: MTS MMS
      - MTS MMS -- > Активировать
    - Список соединений
      - Выбрать прокси: MTS MMS
      - MTS MMS -- > Увеличить приоритет
      - URL сервера связи: http://mmsc/was
    - Настройки онлайн
      - MTS MMS -- > Активировать
  - Сообщения
    - Настройки
      - MMS
        - Настройка соединений
          - Активный профиль: MTS MMS
          - Список соединений: MTS MMS
          - URL сервера связи: http://mmsc/was