

Nokia

[Nokia 2610](#)

[Nokia 2626](#)

[Nokia 2630](#)

[Nokia 2650](#)

[Nokia 3109 Classic](#)

[Nokia 3110 Classic](#)

[Nokia 3120 Classic](#)

[Nokia 3220](#)

[Nokia 3230](#)

[Nokia 3250](#)

[Nokia 3500 Classic](#)

[Nokia 3600 Slide](#)

[Nokia 5000](#)

[Nokia 5070](#)

[Nokia 5200](#)

[Nokia 5300 X.Music](#)

[Nokia 5310 X.Music](#)

[Nokia 5320 X.Music](#)

[Nokia 5610 X.Music](#)

[Nokia 5700 X.Music](#)

[Nokia 5800 X.Music](#)

[Nokia 6020](#)

[Nokia 6070](#)

[Nokia 6080](#)

[Nokia 6110 Navigator](#)

[Nokia 6111](#)

[Nokia 6120 Classic](#)

[Nokia 6131](#)

[Nokia 6210 Navigator](#)

[Nokia 6220 Classic](#)

[Nokia 6230i](#)

[Nokia 6233](#)

[Nokia 6270](#)

[Nokia 6300](#)

[Nokia 6500 Classic](#)

[Nokia 6500 Slide](#)

[Nokia 6555](#)

[Nokia 6600](#)

[Nokia 6600 Slide](#)

[Nokia 6620](#)

[Nokia 6630](#)

[Nokia 6670](#)

[Nokia 6680](#)

[Nokia 7070 Prism](#)

[Nokia 7210 Supernova](#)

[Nokia 7260](#)

[Nokia 7270](#)

[Nokia 7373](#)

[Nokia 7500 Prism](#)

[Nokia 7610](#)

[Nokia 7700](#)

[Nokia 7900 Cristal Prism](#)

[Nokia 8600 Luna](#)

[Nokia 8800 Arte](#)

[Nokia 8800 Sirocco](#)

[Nokia N-Gage](#)

[Nokia N72](#)

[Nokia N73](#)

[Nokia N77](#)

[Nokia N78](#)

[Nokia N80](#)
[Nokia N81](#)
[Nokia N82](#)
[Nokia N92](#)
[Nokia N95](#)
[Nokia N96](#)
[Nokia N97](#)
[Nokia E50](#)
[Nokia E51](#)
[Nokia E61 i](#)
[Nokia E65](#)
[Nokia E66](#)
[Nokia E71](#)
[Nokia E90](#)

Nokia 2610

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных:Packetные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz

- Тип сети: IPv4
- Тип аутентификации: Обычный
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 2626

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный

- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS
 - Окно терминала: «нет»

- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts

Nokia 2630

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS
 -
 - Меню
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS

- Отчёт о передаче: нет
 - Режим создания MMS: без ограничений
 - Размер изображения (без ограничений): исходный
 - Стандартный период слайдов: 0:08
 - Разрешить приём мультимедии: Да
 - Входящие сообщения MMS: загружать
 - Разрешить рекламу: Да
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация
 - Учётная запись: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS
 - Окно терминала: «нет»

Nokia 2650

MMS

Меню -- >

- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - MMS-сообщения
 - Параметры подключения
 - Изменить действующие MMS-настройки
 - Название настроек: MTS MMS
 - Свой сайт: <http://mmsc/was>
 - Тип сеанса: Непрерывный
 - Канал данных: GPRS

- Настройка канала
 - Точка входа GPRS-связи: mms.mts.uz
 - Адрес IP-протокола: 10.10.0.10
 - Тип опознания: Обычное
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Минибраузер
 - Настройки
 - Параметры подключения
 - Действующие настройки
 - Изменить настройки
 - Название настроек: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Тип сеанса: Временный
 - Защита связи: Откл.
 - Канал связи: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка входа GPRS-связи: wap.mts.uz
 - Адрес IP-протокола: 010.010.000.010
 - Тип опознания: Обычный
 - Тип регистрации: Автоматически
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Действующие настройки: MTS WAP-- > Включить

Nokia 3109 Classic

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа

- Прокси: Включено
- Адрес прокси: 10.10.0.10
- Порт прокси: 8080
- Канал данных: Пакетные данные
- Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 3110 Classic

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено

- Адрес прокси: 10.10.0.10
- Порт прокси: 8080
- Канал данных: Пакетные данные
- Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Меню
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 3120 Classic

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080

- Канал данных: Пакетные данные
- Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 3220

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала

- Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация

- Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Услуги
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Услуги
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 3230

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: GPRS
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: <http://mmsc/was>
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10

- Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- >
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
- Интернет
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа -> Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя подключения MTS GPRS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля - нет
 - Пароль нет: mts
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница http://www.mts.uz
 - Назад

- Интернет - >Функции
 - Настройки
 - Точка доступа - MTS GPRS

Nokia 3250

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: GPRS
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: <http://mmsc/was>
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- >
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

• Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа ->Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа : wap.mts.uz
 - Имя пользователя : пусто
 - Запрос пароля: нет

- Пароль : не требуется
- Аутентификация: обычная
- Домашняя страница : wap.mts.uz
 - Функции
 - Доп. Параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP адресс телефона : автоматически
 - Серверы DNS : автоматически
 - Адрес прокси сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080

- Интернет->Функции

- Настройки
 - Точка доступа - MTS WAP

GPRS

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа -> Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя подключения MTS GPRS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя : mts
 - Запрос пароля - нет
 - Пароль нет: mts
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница http://www.mts.uz
 - Назад
- Интернет - >Функции
 - Настройки
 - Точка доступа - MTS GPRS

Nokia 3500 Classic

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации

- Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто

- Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 3600 Slide

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую

- Сообщения MMS
- Имя учетной записи: MTS MMS
- Адрес сервера: http://mmsc/was
- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- С предпочтительной точкой доступа: Нет
- Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто

- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 5000

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто

- С предпочтительной точкой доступа: Нет
- Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 5070

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено

- Адрес прокси: 10.10.0.10
- Порт прокси: 8080
- Канал данных: Пакетные данные
- Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 5200

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10

- Порт прокси: 8080
- Канал данных: Пакетные данные
- Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Параметры персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 5300 X.Music

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные

- Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки

- Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 5310 X.Music

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный

- Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет

- Имя учетной записи: MTS GPRS
- Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 5320 X.Music

MMS

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - Сообщение MMS - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS MMS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя : не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: <http://mmsc/was>
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры

- Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
- Меню
 - Сообщения - >Функции
 - Параметры
 - Сообщение MMS
 - Текущая точка доступа: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - интернет - Добавить

- На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
- Пакетные данные - Изменить
- Имя точки доступа: MTS GPRS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
- Канал данных: пакетные данные
- Имя точки доступа: net.mts.uz
- Имя пользователя: mts
- Запрос пароля: нет
- Пароль: mts
- Аутентификация: обычная
- Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
- Использовать точку доступа: автоматически
- Назад

Nokia 5610 X.Music

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz

- Тип сети: IPv4
- Тип аутентификации: Обычный
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 5700 X.Music

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры

- Имя соединения: MTS WAP
- Канал данных:Packetные данные
- Имя точки доступа: wap.mts.uz
- Имя пользователя: пусто
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: пусто
- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 5800 X.Music

MMS

- Меню

- параметры
 - Связь
 - Пункты назначения
 - Сообщение MMS - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" -
Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS MMS (После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 -
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя : не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
- Меню
 - Сообщения - >Функции
 - Параметры
 - Сообщение MMS
 - Текущая точка доступа: MTS MMS

WAP

Меню

- параметры
 - Связь
 - Пункты назначения
 - Услуги WAP - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" -
Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS WAP(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет

- Пароль: не вводится
- Аутентификация: обычная
- Домашняя страница: http://wap.mts.uz
- Использовать точку доступа: автоматически
- Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
- Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

GPRS

Меню

- параметры
 - Связь
 - Пункты назначения
 - интернет - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" -
Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS GPRS(После уведомления,
что новая точка доступа добавлена, выбираем новую
запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Назад
 - Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

Nokia 6020

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap

- Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6070

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>

- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- С предпочтительной точкой доступа: Нет
- Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации

- Конфигурация: Персональная конфигурация
- Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6080

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено

- Адрес прокси: 10.10.0.10
- Порт прокси: 8080
- Канал данных: Пакетные данные
- Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6110 Navigator

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Настройки телефона
 - Подключение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: <http://mmsc/was>
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически

- Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
- Сообщения --> Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

Меню -->

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто

- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных:Packetные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6111

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Packetные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала

- Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
- Тип сети: IPv4
- Тип аутентификации: Обычный
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6120 Classic

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения.
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
 - Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Настройки телефона
 - Подключение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры

- Имя подключения: MTS WAP
- Канал данных: пакетн.данные
- Имя точки доступа: wap.mts.uz
- Имя пользователя: пусто
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: пусто
- Аутентификация: обычная
- Домашняя страница: http://wap.mts.uz
- Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
- Меню
 - Интернет -- > Функции
 - Настройки
 - Общие
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 6131

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap

- Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6210 Navigator

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения.
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа

- Имя соединения: MTS MMS
- Канал данных: пакетные данные
- Имя точки доступа: mms.mts.uz
- Имя пользователя: пусто
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: пусто
- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: http://mmsc/was
- Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
- Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Настройки
 - Настройки телефона
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 6220 Classic

MMS

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - Сообщение MMS - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Packetные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS MMS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: packetные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10

- Номер порта прокси: 8080
 - Назад
 - Меню
 - Сообщения -> Функции
 - Параметры
 - Сообщение MMS
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - Услуги WAP - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS WAP(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
 - Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

GPRS

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения

- интернет - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS GPRS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Назад
- Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

Nokia 6230i

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS

- Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто

- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6233

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS

- Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто

- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных:Packetные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6270

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Packetные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS

- Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто

- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6300

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация

- Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа

- Прокси: Выключить
- Канал данных:Packetные данные
- Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6500 Classic

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Packetные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz

- Тип сети: IPv4
- Тип аутентификации: Обычный
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6500 Slide

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки

- Конфигурация
 - Параметры персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts

- Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6555

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP

- Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация

- Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6600

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Настройки телефона
 - Соединение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
- Сообщения -- > Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные

- Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
- услуги
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 6600 Slide

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS

- Адрес сервера: http://mmsc/was
- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- С предпочтительной точкой доступа: Нет
- Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки

- Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 6620

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Настройки телефона
 - Соединения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет

- Пароль: пусто
- Аутентификация: обычная
- Домашняя страница: http://mmsc/was
- Функции --> Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
- Сообщения --> Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции

- Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 6630

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
 - Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 6670

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: GPRS
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- >
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически

- Адрес DNS: Автоматически
- Адрес прокси-сервера:
010.010.000.010
- Номер порта прокси: 8080
- Интернет
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 6680

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто

- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: <http://mmsc/was>
- Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
- Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

• Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение

- Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 7070 Prism

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала

- Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
- Тип сети: IPv4
- Тип аутентификации: Обычный
- Имя пользователя: mts
- Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 7210 Supernova

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz

- Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 7260

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный

- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 7270

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет

- Имя учетной записи: MTS WAP
- Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации

- Конфигурация: Персональная конфигурация
- Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 7373

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто

- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080

- Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 7610

MMS

Меню -- >

- Настройки

- Соединения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
- Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки

- Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

- Меню
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
- Интернет
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 7700

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Настройки телефона
 - Соединение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: <http://mmsc/was>
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически

- Первичный DNS (Primary name server): 0.0.0.0
 - Вторичный DNS (Secondary name server): 0.0.0.0
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
- Сообщения --> Настройки
 - Сообщения MMS
 - Текущая тчк. дост.: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

• Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz

- Имя пользователя: mts
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: mts
- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: <http://www.mts.uz>

- Интернет--> Функции

- Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia 7900 Cristal Prism

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки

- Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts

- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 8600 Luna

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP

- Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
- Имя пользователя: пусто
- Пароль: пусто
- Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
- Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация

- Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 8800 Arte

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: <http://mmsc/was>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет

- Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: war
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia 8800 Sirocco

MMS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурации
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Сообщения MMS
 - Имя учетной записи: MTS MMS
 - Адрес сервера: http://mmsc/was
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - С предпочтительной точкой доступа: Нет
 - Настройки точки доступа
 - Прокси: Включено
 - Адрес прокси: 10.10.0.10
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: GPRS
 - Настройка канала
 - Точка доступа: mms.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Сообщения
 - Настройки сообщений
 - Сообщения MMS
 - Настройки конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS MMS("функции" - "включить")

WAP

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS WAP
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Включить
 - Адрес прокси: 010.010.000.010
 - Порт прокси: 8080
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала

- Точка доступа пакетных данных: wap
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
- Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Функции -> Выделить "MTS WAP" -> Включить

GPRS

Меню -- >

- Настройки
 - Конфигурация
 - Настройки персональной конфигурации
 - Добавить новую
 - Интернет
 - Имя учетной записи: MTS GPRS
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Имя пользователя: пусто
 - Пароль: пусто
 - Использовать предпочтительную точку доступа: Нет
 - Параметры точки доступа
 - Прокси: Выключить
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Настройки канала
 - Точка доступа пакетных данных: net.mts.uz
 - Тип сети: IPv4
 - Тип аутентификации: Обычный
 - Имя пользователя: mts
 - Пароль: mts
 - Интернет
 - Настройки
 - Параметры конфигурации
 - Конфигурация: Персональная конфигурация
 - Учетная запись: MTS GPRS

Nokia N-Gage

MMS

- Услуги
 - Настройки
 - Стд.точка доступа

- Новая точка доступа
 - Исп. станд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: GPRS
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Дополнительно
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Первичный DNS: автоматически
 - Вторичный DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080

- Сообщения

- Функции -- > Настройки
 - Сообщение MMS
 - Текущая точка доступа: MTS MMS

WAP

Меню -- >

- Мультимедиа
 - Услуги
 - Настройки
 - Стандартная точка доступа
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: GPRS
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительно
 - IP-адрес телефона: стандартно
 - Первичный DNS: стандартно
 - Вторичный DNS: стандартно
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси:8080
 - MTS WAP -- > Выбрать

GPRS

Меню -- >

- Мультимедиа
 - Услуги
 - Настройки
 - Стандартная точка доступа
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: GPRS
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - MTS WAP -- > Выбрать

Nokia N72

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: <http://mmsc/was>
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N73

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически

- Адрес прокси-сервера:
010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N77

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто

- Аутентификация: обычная
- Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции --> Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
- Сообщения --> Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

• Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа

- Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz

- Интернет--> Функции

- Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N78

MMS

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - Сообщение MMS - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Packetные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS MMS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: packetные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
- Меню
 - Сообщения -> Функции
 - Параметры

- Сообщение MMS
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - Услуги WAP - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS WAP(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
 - Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

GPRS

• Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - интернет - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить

- Имя точки доступа: MTS GPRS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Назад
 - Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

Nokia N80

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N81

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4

- IP-адрес телефона:
Автоматически
 - Адрес DNS:
Автоматически
 - Адрес прокси-сервера:
010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N82

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные

- Имя точки доступа: mms.mts.uz
- Имя пользователя: пусто
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: пусто
- Аутентификация: обычная
- Домашняя страница: http://mmsc/was
- Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Функции
- Настройки
 - Сообщения MMS
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N92

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS

- Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

• Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>

- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N95

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Исп.стд параметры
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетн.данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции -- > Доп.параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адрес DNS: автоматически
 - Адрес прокси-серв.: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Сообщения -- > Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz

- Имя пользователя: пусто
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: пусто
- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N96

MMS

Меню

- Средства

- параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - Сообщение MMS - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS MMS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
- Меню
 - Сообщения -> Функции
 - Параметры
 - Сообщение MMS
 - Действующие MMS-настройки: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - параметры
 - Подключение
 - Пункты назначения
 - Услуги WAP - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" - Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS WAP(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная

- Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
- Использовать точку доступа: автоматически
- Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia N97

MMS

- Меню
 - параметры
 - Связь
 - Пункты назначения
 - Сообщение MMS - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" -
Выбираем: нет
 - Packetные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS MMS(После уведомления, что новая точка доступа добавлена, выбираем новую запись - Изменить)

- - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя : не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080
 - Назад
- Меню
 - Сообщения - >Функции
 - Параметры
 - Сообщение MMS
 - Текущая точка доступа: MTS MMS

WAP

Меню

- параметры
 - Связь
 - Пункты назначения
 - Услуги WAP - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" -
Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS WAP(После уведомления,
что новая точка доступа добавлена, выбираем новую
запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: не вводится
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: не вводится
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Функции - Доп.параметры
 - Тип сети: IP v4
 - IP-адрес телефона: автоматически
 - Адреса DNS: автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 10.10.0.10
 - Номер порта прокси: 8080

- Назад
- Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

GPRS

Меню

- параметры
 - Связь
 - Пункты назначения
 - интернет - Добавить
 - На вопрос "Автоматически искать точки доступа?" -
Выбираем: нет
 - Пакетные данные - Изменить
 - Имя точки доступа: MTS GPRS(После уведомления,
что новая точка доступа добавлена, выбираем новую
запись - Изменить)
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
 - Использовать точку доступа: автоматически
 - Назад
- Меню
 - Интернет
 - Функции---> параметры
 - Общие
 - Точка доступа: с запросом

Nokia E50

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет

- Пароль: пусто
- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: http://mmsc/was
- Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
- Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

• Меню

- Средства
 - Настройки

- Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia E51

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
 - Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

• Меню

- Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции

- Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia E61 i

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
 - Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz

- Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia E65

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Соединения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные

- Имя точки доступа: mms.mts.uz
- Имя пользователя: пусто
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: пусто
- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: http://mmsc/was
- Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
- Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia E66

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://mmsc/was
 - Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
 - Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS

- Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

• Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://www.mts.uz

- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia E71

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа
 - Имя соединения: MTS MMS
 - Канал данных: пакетные данные
 - Имя точки доступа: mms.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://mmsc/was>
 - Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
 - Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет

- Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://wap.mts.uz>
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных: Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS

Nokia E90

MMS

Меню -- >

- Средства
 - Настройки
 - Подключения
 - Точки доступа -- > Функции
 - Новая точка доступа

- Имя соединения: MTS MMS
- Канал данных: пакетные данные
- Имя точки доступа: mms.mts.uz
- Имя пользователя: пусто
- Запрос пароля: Нет
- Пароль: пусто
- Аутентификация: Обычная
- Домашняя страница: http://mmsc/was
- Функции-> Доп. параметры
 - Тип сети - IPv4
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Серверы DNS: - автоматически
 - IP-адрес шлюза: 10.10.0.10
 - IP-адрес телефона - автоматически
 - Номер порта прокси - 8080
- Сообщения ->Функции
 - Настройки
 - Сообщения MMS
 - Предпочтительное соединение: MTS MMS

WAP

Меню

- Средства
 - Настройки
 - Соединение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS WAP
 - Канал данных: Пакетные данные
 - Имя точки доступа: wap.mts.uz
 - Имя пользователя: пусто
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: пусто
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: http://wap.mts.uz
 - Дополнительные параметры
 - Тип сети: IPv4
 - IP-адрес телефона: Автоматически
 - Адрес DNS: Автоматически
 - Адрес прокси-сервера: 010.010.000.010
 - Номер порта прокси: 8080
 - Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS WAP

GPRS

- Меню
 - Средства
 - Настройки
 - Подключение
 - Точки доступа-->Функции
 - Новая точка доступа
 - Использовать стандартные параметры
 - Имя соединения: MTS GPRS
 - Канал данных:Packetные данные
 - Имя точки доступа: net.mts.uz
 - Имя пользователя: mts
 - Запрос пароля: Нет
 - Пароль: mts
 - Аутентификация: Обычная
 - Домашняя страница: <http://www.mts.uz>
- Интернет--> Функции
 - Настройки
 - Точка доступа: MTS GPRS